

THE SCIENCE



OF SURVIVAL

COBHAM



ACR AquaLink View Notsender

Unfälle passieren jeden Tag. Sie geraten in Not und alle üblichen Mittel helfen nicht weiter. Dann sollten Sie einen ACR AquaLink bei sich haben. Damit lässt sich ein möglicher tödlicher Notfall in eine erfolgreiche Rettungsaktion ändern.

Die digitale Anzeige lässt Sie alle Aktivitäten des Notsenders im Betrieb und beim Test detailliert überwachen. Auf dem Bildschirm werden GPS Position, Betriebsanleitung, Anwendungshinweise, Sendebursts sowie der Ladezustand der Batterie angezeigt. Das Display macht den Selbsttest des Notsenders zum Kinderspiel, da Sie von der digitalen Anzeige visuell Schritt für Schritt durch den Selbsttest geführt werden, ohne dass Sie sich auf Piepstöne und blinkende LEDs konzentrieren müssen.

Das AquaLink des Premiumherstellers ACR Electronics setzt Maßstäbe bei den persönlichen Notsendern. Nicht nur die Mindestsendezeit wird um viele Stunden übertroffen, auch das optimal integrierte 66 Kanal GPS sorgt für eine äußerst schnelle und genaue Positionsbestimmung. Zusätzlich ist die Sendeleistung zum Satelliten (406 MHz) um mehr als 25 % höher als vom Satellitenbetreiber vorgegeben, damit Sie auch unter den widrigen Bedingungen eines realen Notfalls zuverlässig die geostationäre Satellitenkette erreichen. Damit müssen Sie sich nicht auf die nur zeitweilig in Ihrem Bereich befindlichen umlaufenden Satelliten verlassen und haben insgesamt eine doppelte Sicherheit bei Alarmierung und Ortung.

Technische Daten

Produkt-/Modellnummer	2882/PLB-350 C
Abmessungen, Gewicht	5,72 x 14,94 x 3,78 cm (bxhxt), 257 g mit Tragegurt
Batterie, Material	Lithium, kein Gefahrgut, 5 Jahre, UV-beständiges Polycarbonat
Farbe	ACR treuse (™) - leuchtgelb
Lagerung	-40 °C bis +50 °C
Einsatz, Aktivierung	Manuell, Antenne aushaken, ON drücken, freie Sicht zum Himmel
Wasserdichtigkeit	1 m = 1 Stunde, 10 m = 10 Minuten
Leistung	min. 6,3 Watt auf 406 MHz, 50 mW auf 121,5 MHz (homing)
Betrieb	mehr als 30 Stunden bei - 20 °C, länger bei höheren Temperaturen
Zubehör	Befestigungsclip (für Gurte oder Gürtel)
Zulassungen	COSPAS-SARSAT, FCC, R&TTE
Garantie	5 Jahre
Umwelt	Bleifrei, ROHS compliant
Batteriewechsel	Nach 5 Jahren oder nach Notfalleinsatz